爱宝手机收银操作说明书



目录

第一章 概述	2
1.1 爱宝手机收银简介	2
1.2 爱宝手机收银运行环境	2
第二章 操作说明	3
2.1 账号登录	3
2.2 移动支付开通设置	8
2.3 打印机设置	10
2.4 销售收银开单	15

第一章 概述

1.1 爱宝手机收银简介

【爱宝手机收银】是基于 Android 操作系统的零售管理系统,应用于 手机端,移动 POS 手持终端,系统实现了门店零售管理业务,软件界 面友好、清晰美观、时尚流行,功能简单实用、操作简便、易学易懂 易上手;可用于销售收银、体验式销售、外卖接单、门店进货、报表 查看、导购、会员一卡通,支持微信、支付宝等支付充分满足顾客各 种支付需求、移动销售支付一体化,不受设备和场地限制独立使用, 随时对帐,服务员可给顾客提供高端贴心的导购体验,通过在手机上 安装爱宝手机收银软件即可将手机变为移动收银 POS 机,可轻松完成 销售、收银等工作,实现商家办公移动化,是商家开店必备的神器。

1.2 爱宝手机收银运行环境

硬件要求:

CPU: 4 核 1.3GHz CPU 及以上, 推荐 8 核 CPU 或以上。

RAM: 1GB 或以上, 推荐 2GB 或以上。

ROM: 至少 4GB 剩余空间及以上, 推荐 8GB 剩余空间及以上。

系统要求: Android4.2 或更高版本

软件版本要求:旗舰版(本地云及单机版不支持)

第二章 操作说明

2.1 账号登录

2.1.1 商家账号登录

第一步,打开【爱宝手机收银】app,在登录界面【账号】处输入商 家账号,【密码】处输入商家账号的密码,然后点击【登录】:例如 商家账号为: aibao1, 输入如下:



第4页共19页

第二步,登录成功后输入收银机编号(0-99)中没使用过的编号输入 其一个即可;例如没被使用过的01,如若被使用过则换一个编号再 输入。

中国移动 中国移动	19:21	Ø 🤶1214 1 78
收银机编号设		
软件版本号:	0.02.93	
设备型号:	OC105	
IP地址:	192.168.1.110	
设备序列号:		
收银机编号:	01、02、03	
	确定	

2.1.2 员工账号登录

第一步, 商家账号登录完毕后进入员工登录界面, 在员工登录界面输 入【员工号】和【员工密码】即可登录,例如系统默认员工号和员工 密码 1001, 输入如下:



第 6 页 共 19 页 广州市贺氏办公设备有限公司

第二步,登录后将提示备用金 (为收银员找零使用准备的金额) 输入,按需 输入即可,若不需要可关闭或输入 0,【确定】后手机收银 app 即可 进行销售开单等操作;

0		19	:22	0 🤶titi (78
	请输入备	r用金		8
	1	2	3	
	4	5	6	取消
	7	8	9	确定
		0	00	
⑦ 版本号: ∨0.02.93				

第7页共19页 广州市贺氏办公设备有限公司

2.2 移动支付开通设置

第一步,员工账号登录成功后进入到【工作台】,在【工作台】-【设置】进入设置界面;



第8页共19页

第二步,选择【更多】-【移动支付设置】-【开通官方支付通道】-

【←】设置完成返回【工作台】;具体操作如下图所示:

21		19:26	0*5	S
÷	<mark>设置</mark> V0.02.93			更多
	是否实时上送销售单	L	基本	设置
	是否需要交班		积分 兑换	辺置
	显示收款码输入框	\langle	移动支	付设置
			蓝牙和	平配置
	是否开启备用金		找回支	付账号
	负库存允许销售		清除	数据
	是否合并商品		厨打	配置
	是否使用网络打印			
	网店订单自动接单			
	数量小数位设置:			
	✓ 不保留小数			
	保留一位小数			
	() 保留两位小数			
	(U) 保留三位小数			
	收银金额零头处理:			
	✓ 不抹零			
	· · · · · · ·			

2.3 打印机设置

第一步,首先打开安卓设备的蓝牙,然后配对好要连接的打印设备, 蓝牙打印设备配对成功后,在手机收银 APP 的【工作台】界面选择【收 银】进入到收银界面,如下图所示:



第 10 页 共 19 页 广州市贺氏办公设备有限公司



第三步,在设置菜单界面选择【收银设置】然后进入到打印机设置进入界面,如下图所示:



第四步,选择【打印设置】进入到打印设置界面,如下图所示:



第五步,在打印设置界面【小票机类型】处选择【蓝牙】,在【选择 蓝牙设备】处选择刚才已配对好的蓝牙打印机设备,【指令打印(不 支持生僻字)】处把开关打开;设置完成后返回两下返回到【工作台】; 如下图所示:

£.	11:17	33 km. km. ≑ ∦ Ø
小票设置: 启用小票打印机		
小票机类型:		
选择蓝牙设备: 2 (Prin	ter001(DC:0D:	30:99:9F:AB)
小票显示原价		
小票显示条码		
指令打印(不支持生僻字)	0	
使用网络打印	9-	
小票抬头(店名)居中		
● 正常字体 ○ 倍高	() 倍宽	○ 倍宽倍高
小票显示一维码		
尾部空行: 4		
纸张大小: 80mm	58mm	
	1 I	
点击选择图片		点击选择图片
页头图片		页尾图片 🔵
销售单份数: 1		
交接班份数: 1		
充值单份数: 1		
充值单份数: 1 还款凭证份数:	1	
充值单份数: 1 还款凭证份数: 外卖打印: 2 客户单	1 存根单	
充值单份数: 1 还款凭证份数: 外卖打印: 2 客户单 使用芯烨打印机 2	1 存根单	

2.4 销售收银开单

第一步,【工作台】界面选择【收银】进入收银界面,如下图所示:



第15页共19页

第二步,在【收银】界面选择需要购买的商品或扫码加入需要购买的 商品,然后点击【结算】;如下图所示:

1	19:23	0 🔶tt 78
☰ 条码/货	行号/名称/拼音码/辅助码	稲 名 🖯
百货	红酒开瓶器(1 库存: 0.0 ¥3/*	r) +
散货	线手套(双) 库存: 0.0 ¥2/*	+
机大关	尼龙手套(双) 库存: 0.0 ¥ 2/*	+
	小格子毛巾 库存: 0.0 ¥3.5/*	+
	友安美阿狸拖 库存: 0.0 ¥12/*	i鞋 十
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	示添加任何商品	结算

第 16 页 共 19 页 广州市贺氏办公设备有限公司

第三步,在结算界面选择对应的支付方式,例如要使用微信支付宝收 款时,可使用微信支付宝聚合支付的富友支付则选择【富友】,然后 在弹出窗口选择【相机扫码】即可扫消费者出示的【付款码】完成收 款并在已连接好的蓝牙打印机上打印小票;如下图所示:



第17页共19页

销售单号:	02106171928	322010001		
销售时间:	2021-06-17 1	9:28:22		
合计数量:	1	应付金额:	0.10	
商品		数量		小计
面包		1		¥0.10

第四步,如若消费者支付时消费者手机上已付款成功,但手机收银上 由于网络等各种原因导致支付失败或超时,则可通过点击【查询支付 状态】完成销售;如下图所示:



第19页共19页